



פשוט אחרת

# הגדרת מודם ראوتر מדגם - Kasda KW5212

1. ראשית יש להיכנס לממשק המודם ראوتر ולהזין שם משתמש וסיסמה :

כתובת כניסה: 192.168.1.1

שם משתמש: admin

סיסמה: adslroot

2. להגדרת יש לבחור באפשרות "Go to Wizard setup" ואז על מקש "APPLY".  
במידה ורוצים להיכנס להגדרות הראוטר יש ללחוץ על "Go to Advanced setup"



Please select Wizard or Advanced mode

The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up your router or if you need to make basic configuration changes.

Use Advanced mode if you need access to more advanced features not included in Wizard mode.

- Go to Wizard setup
- Go to Advanced setup
- Click here to always start with the Advanced setup.

Apply Exit



פשוט אחרת

3. במידה ומהירות הגלישה היא 100 מגה או 40 מגה יש לבחור ADSL/VDSL over PTM סוג החייגן PPPoE, להזין את שם המשתמש והסיימה ולאחר מכן ללחוץ על Next

The screenshot shows the 'Internet Configuration' page of a KASDA router. The 'Layer2 Interface Type' is set to 'ADSL/VDSL over PTM'. The 'WAN service type' is set to 'PPPoE'. The 'PPP Username' is 'username@018' and the 'PPP Password' is masked with asterisks. The 'Continue to Wireless Setup wizard?' option is selected as 'Yes'. Navigation buttons '< Back', 'Next >', and 'Exit' are visible at the bottom.

4. במידה ומהירות הגלישה היא 15 מגה יש לבחור ADSL over ATM סוג החייגן PPPoE, להזין 8 VPI , 48 VCI , לאחר מכן להזין את שם המשתמש והסיימה וללחוץ על Next

The screenshot shows the 'Internet Configuration' page of a KASDA router. The 'Layer2 Interface Type' is set to 'ADSL over ATM'. The 'WAN service type' is set to 'PPPoE'. The 'Virtual Circuit ID' section shows 'VPI: 8' and 'VCI: 48'. The 'PPP Username' is 'username@018' and the 'PPP Password' is masked with asterisks. The 'Continue to Wireless Setup wizard?' option is selected as 'Yes'. Navigation buttons '< Back', 'Next >', and 'Exit' are visible at the bottom.



פשוט אחרת

5. יש לכתוב את שם הרשת הרצויה ב SSID, ב Encryption מומלץ לבחור WPA2-PSK להכניס סימא וללחוץ Next

Wireless LAN

Wireless Parameters for Lan Access

Enable Wireless

Network Name(SSID)

Give your network a name. You will search for this name from your wireless clients.

Channel Selection:

Your router can use one of several channels. You should use the default channel unless other wireless networks nearby use the same channel.

Encryption:

Use this option if you would prefer to create your own key, WPA2-PSK is stronger than WEP but not all devices are compatible with WPA2-PSK.

Pre-Shared Key  (example:1234567890)

WPA2-PSK Encryption: WPA Key should be between 8 and 63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.

6. נעבור לעמוד הסיכום בה מופיעות כל ההגדרות שנעשו עד כה. לאחר בדיקת הנתונים, יש ללחוץ על Apply/Save. במידה ורוצים לשנות את ההגדרות, יש ללחוץ על Back

CONGRATULATIONS

The Internet/Wireless Setup configuration is complete. Here are your current settings.

Internet Settings

Layer2 Interface Type:	ADSL over ATM
WAN service type:	PPPoE
VPI / VCI:	8 / 48
PPP Username:	username@018
PPP Password:	123456

Wireless LAN Settings

Network Name(SSID):	network name
Channel Selection:	Auto
Encryption:	Manually assign a WPA2-PSK key
Network Key(WPA/WEP Key):	password

Press "Apply/Save" button to finish this wizard configuration , or give up the config and click the following link to open other pages.

- [Return to Wizard Main Page](#)
- [Go to Advanced Setup Page](#)